



自由なレイアウトを可能にするコンパクトデザイン

# 手動式磁気カードリーダー CRF-100/200 Series



### 【特長】

- ◆通信ケーブルを 前,後,左,右,底面 へ…自由な取りまわしが可能
- ◆底面部のネジタップにより壁面固定も可能
- ◆操作者に操作を促すLEDインジケータを標準装備
- ◆操作方向を選ばない双方向読み取り
- ◆読み取り可能カード厚：0.20mm～0.84mmを実現
- ◆専用アプリケーションを使用することにより、各種設定変更が可能  
(送信フォーマット、送信範囲指定、ブザー音量など)
- ◆RS-232モデルには、USBポートから受電可能な専用ケーブルを標準添付
- ◆日本製 (MADE IN JAPAN)

一般仕様	
インタフェース	CRF-100U : USB I/F (仮想COM/DLL) CRF-100S : RS-232 I/F (USB受電ケーブル 付属/※ ACアダプタ別売) CRF-200U : USB I/F (キーボード)
カード操作速度	100～1200mm/s
表示機能(LED)	ready / ok / error インジケータ (LED×6個 : 設定により利用可能)
寿命	50万パス以上
寸法	約107×42×38.5mm (ケーブル寸法 : 約1.8m)
質量	約140g (本体のみ)
適用カード	JIS X6301, JIS X6302

あい ホールディングスグループ  
株式会社 **ドッドウェル ビー・エム・エス**  
本社 : 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号 ドッドウェルBMSビル  
<http://www.dodwellbms.co.jp/>

東京本社	03-3249-6295	大横	宮	048-662-5196	米	子	0859-38-5148
札幌	011-231-6624	横	浜	045-820-2731	高	松	087-864-3250
青森	0177-66-2956	静	岡	054-247-2021	松	山	089-922-5499
青森	019-652-3216	名	古	052-930-6011	北	九	093-521-0338
仙台	022-227-7764	金	沢	076-221-0708	福	岡	092-473-7411
宇都	0249-38-1453	福	井	0776-53-0365	長	崎	095-833-1153
都	028-621-6541	大	阪	06-6261-6131	熊	本	096-352-5131
新潟	025-243-7333	京	都	075-361-5171	鹿	児	099-226-3910
高崎	027-326-9166	神	戸	078-391-1055			
長野	026-235-0930	岡	山	086-224-7877			
水戸	029-227-6188	広	島	082-221-2013			

# Magnetic Card Reader